PLAN ÉLECTRIQUE · SYNTHÈSE

Dossier tableau électrique

Maison d’exemple

Généré le	26/10/2026
Référentiel	RGIE
Stratégie	Équilibré
Coffret	2 rangées × 13 modules

7	2	2	3	2	58 %
CIRCUITS	PRISES	ÉCLAIRAGE	SPÉCIALISÉS	DIFFÉRENTIELS	RÉSERVE

Aucun point bloquant détecté

2 points de vigilance détaillés en fin de document, numérotés et reliés aux circuits concernés.

Organisation du tableau

11 modules utilisés sur 26 · 15 libres (58 % de réserve)

DG · différentiel général type A · 63 A · 300 mA, en amont des rangées

Rangée 1

ID01 · Différentiel 30 mA type A · 40 A

8 modules libres



Rangée 2

ID02 · Différentiel 30 mA type A · 40 A

7 modules libres



Nomenclature des circuits

Regroupés par différentiel — repères identiques aux étiquettes du tableau

REPÈRE	DÉSIGNATION / ZONES	ÉQUIPEMENTS	DISJ.	SECTION	CHARGE	NOTES
ID01 — Différentiel 30 mA type A · 40 A					Rangée 1 · 3 circuits	
A Spécialisé	**Prise 20A** RDC · Cuisine	Prise 20A	**20 A**	2,5 mm² 1P+N	—	
C Spécialisé	**Sortie 32A cuisinière** RDC · Cuisine	Sortie 32A cuisinière	**32 A**	6 mm² 1P+N	—	
F Éclairage	**Salon / Séjour, Chambre 1 et Chambre 2** RDC · Salon / Séjour, Chambre 1, Chambre 2	Salon principal, 2 × Spot encastré, Chambre 1, Chambre 2	**10 A**	1,5 mm² 1P+N	**5 / 8**	1
ID02 — Différentiel 30 mA type A · 40 A					Rangée 2 · 4 circuits	
B Spécialisé	**Prise spécialisée 16A** RDC · Salle de bain	Prise spécialisée 16A	**20 A**	2,5 mm² 1P+N	—	
D Prises	**Salon / Séjour, Chambre 1 et Chambre 2** RDC · Salon / Séjour, Chambre 1, Chambre 2	2 × Prise double, 4 × Prise simple	**20 A**	2,5 mm² 1P+N	**8 / 8**	2
E Prises cuisine	**Cuisine** RDC · Cuisine	Prise double	**20 A**	2,5 mm² 1P+N	**2 / 8**	
G Éclairage	**Entrée, Salle de bain et Cuisine** RDC · Entrée, Salle de bain, Cuisine	3 × Point lumineux	**10 A**	1,5 mm² 1P+N	**3 / 8**	

Points de vigilance

0 bloquant · 2 à vérifier — les numéros renvoient à la colonne « Notes » de la nomenclature

1 **Puissance de spots ou bandeau inconnue : comptée pour 1 point.** — À VÉRIFIER

CONCERNE
- F — Salon / Séjour, Chambre 1 et Chambre 2 : 5 / 8 points · 2 × Spot encastré (Salon / Séjour)

ACTION
Renseigner la puissance réelle des spots ou bandeaux, puis contrôler la charge du circuit.

2 **Ce circuit est proche de sa capacité maximale.** — À VÉRIFIER

CONCERNE
- D — Salon / Séjour, Chambre 1 et Chambre 2 : 8 / 8 points

ACTION
Circuit conforme mais sans marge : prévoir un circuit supplémentaire en cas d’ajout de points.